PEGASPOS MOBILE Užívateľský manuál aplikácie

BOWA S.R.O.



OBSAH

1	Úvodná obrazovka					
	1.1 Možnosti nastavenia					
2	Zá	ákladné nastavenia PegasPOS Mobile (PPM) pre český trh	. 7			
	2.1	Aktivácia licencie	.7			
	2.2 účte	Nastavenie softvérového fiškálneho modulu (nastavení údajů firmy a textu na nce)	.8			
	Pl	atca DPH (Plátce DPH)	.9			
	Рс	okladňa (Pokladna)	.9			
	Pr	revádzka (Provozovna)	10			
	D	IČ	10			
	H	lavička	11			
	På	ätička (Patička)	11			
	2.3	EET	12			
	2.4	Tovarové skupiny (Zbožní skupiny - nastavenie hodnôt DPH)	13			
	2.5	PLU	14			
3	Zá	ákladné nastavenia PegasPOS Mobile (PPM) pre rakúsky trh	15			
	3.1	Aktivácia licencie	15			
	3.2 účto	Nastavenie softwarového fiškálneho modulu (nastavenie údajov firmy a textov na	16			
	DI		17			
	ст Ц		17			
	D;		10			
	2 2	ESAT (Elektronische Signatur)	10 1 Q			
	כ.כ חו) nokladnice (Kassen-ID)	10			
	н. Ц	ID poklaunice (Kassen-ID)				
	N		20			
	N	Nastavenie Priv				
	In	Inicializácia bardvárového nodnisového kľúča (Initialisiaren von Hardware Signatur) 20				
		$\Delta FS (256) \text{ key}$				
			21 22			
	In	icializácia protokolu zberu dát (Datenerfassungsprotokoll)	 22			
	ייי דו		22 22			
	ч з л	Toyarové skuniny (nastavenie bodnôt DPH)	<u>-</u> _			
	5.4					



	3.5	PLU
4	Rýc	hle nastavenia
	4.1	Aplikačné správanie
	4.2	Fiskálna tlačiareň 27
	Fisl	cálny modul
	4.3	Tréningový režim
5	Ser	visné nastavenia
	5.1	POS ID
	5.2	Aplikačné správanie
	5.3	Nastavenia pre Server
	5.4	Nastavenia správ
	5.5	Hlavná mena
	5.6	Nastavenie meny
	Prio	danie novej meny
5.7		Užívatelia
Pri		danie nového užívateľa
	5.8	Rýchle storno
	5.9	Negatívne operácie
	5.10	Automatické odhlasovanie
	5.11	Administrátorsky modifikovateľné klávesy 40
	5.12	Dodací list
	5.13	Softvérový fiskálny modul
	5.14	Heslo
	5.15	EET
	5.16	Licencia
	5.17	Import databázy
	5.18	Update aplikácie
6	Glo	bálne nastavenia
	6.1	Nastavenia displeja
	6.2	Nastavenia klávesnice
6.3 Grafické hlavičky		Grafické hlavičky
6.4 Vnorené sortimenty		Vnorené sortimenty
	6.5	Dodací list (šablóna)



	6.6	Tréningový režim	50
	6.7	Jazyk	51
	6.8	Font	52
	6.9	Režimy šetrenia energie	52
	Sle	eep displej	52
	Sle	eep printer (Predaj)	53
	Sle	eep printer Nastavenia	53
	Ко	ntrast tlače	54
7	Za	riadenia	55
8	He	elp	56
9	Čís	selníky	56
	9.1	PLU	56
	9.2	Sortimenty	59
	9.3	Tovarové skupiny	62
	9.4	Platidlá	65
	9.5	HARD PLU	68
	9.6	Zákazník	71
	9.7	Prídavný text	73
	9.8	Export PLU	75
1) Zá	loha dát	76
1	1 Po	pis klávesnice	76
1	2 Pr	edaj	78
	12.1	Predaj položky s pevnou cenou	78
	12.2	Predaj položky s voľnou cenou	79
	12.3	Predaj položky zo zoznamu HARD PLU	80
	12.4	Rýchle storno	80
	12.5	Storno	81
	12.6	Vrátenie	82
	12.7	Zľavy a prirážky	83
	12.8	Kópia dokladu	84
	12.9	Vklad a výber	85
	12.10) Uzávierky	86
	12.11	1 Predaj položky zo zoznamu PLU	87



12.12	Predaj položky zo zoznamu sortimentov	88
12.13	Blokovanie tovaru na zákazníka	88
13 Pc	okladnica – Reštaurácia	89
13.1	Zmena stola	90
13.2	Spájanie a rozdeľovanie účtov	90



1 ÚVODNÁ OBRAZOVKA

Po spustení aplikácie na smartfóne alebo tablete sa zobrazí jedna z nasledovných obrazoviek.



Táto obrazovka sa zobrazí, pokiaľ vaše zariadenie má tlačidlo menu.

Táto obrazovka sa zobrazí, pokiaľ vaše zariadenie nemá tlačidlo menu. Funkcia tohto tlačidla je nahradená





1.1 Možnosti nastavenia

Po poklepaní na tlačidlo menu sa zobrazia možnosti nastavenia.



Rýchle nastavenia Zjednodušené prvotné nastavenie softvéru

Servisné nastavenia Nastavenie parametrov pre prácu s mobilnou aplikáciou

Globálne nastavenia Nastavenie užívateľského rozhrania

Zariadenia Pripojenie periférnych zariadení

Help Podrobný popis chybových kódov aplikácie



2 ZÁKLADNÉ NASTAVENIA PEGASPOS MOBILE (PPM) PRE ČESKÝ TRH

Aby bolo možné využívať aplikáciu PegasPOS Mobile, je nutné vykonať nasledovné nastavenia.

Rychlé nastavení

2.1 Aktivácia licencie

Licenciu aplikácie aktivujete nasledovným spôsobom.





šené prvotní nastavení software

Kliknite na ikonu v pravom hornom rohu obrazovky. Zobrazí sa menu - kliknite na "Nastavení".

Kliknite na "Servisní nastavení".



Kliknite na "Licence".



Zadajte licenčný kľúč a potvrďte kliknutím na "OK".



2.2 Nastavenie softvérového fiškálneho modulu (nastavení údajů firmy a textu na účtence)

Do nastavení softvérového fiškálneho modulu sa dostanete nasledovným spôsobom.



Kliknite na ikonu v pravom hornom rohu obrazovky. Zobrazí sa menu - kliknite na "Nastavení".



Kliknite na "Servisní nastavení".



Kliknite na "Softwarový fiskální modul".



Nastavenia sú rozdelené do dvoch sekcií -"Nastavení údajú firmy" a "Nastavení softwarového fiskálu".



Platca DPH (Plátce DPH)

Je povinné nastaviť Platcovstvo DPH. Pre vykonanie tohto nastavenia dodržte nasledovný postup.





Kliknite na "Plátce DPH".



Zakliknite príslušnú možnosť, podľa toho, či ste alebo nie ste platcom DPH a kliknite na "Potvrd".

Pokladňa (Pokladna)

údajú firmy".

Odporúča sa nastaviť číslo pokladne. Pre vykonanie tohto nastavenia dodržte nasledovný postup.



Kliknite na "Nastavení údajú firmy".

Sériové číslo modulu	8
nenastaveno	
ркр	8
nenastaveno	-
ıč	8
nenastaveno	
IČDPH	8
nenastaveno	
DIČ	8
nenastaveno	
Provozovna	8
nenastaveno	-
Pokladna	8
nenastaveno	-
* - povinná pole	

Kliknite na "Pokladna".



Zadajte číslo pokladne a kliknite na "Potvrd".



Prevádzka (Provozovna)

Odporúča sa nastaviť číslo prevádzky. Pre vykonanie tohto nastavenia dodržte nasledovný postup. Zadaný názov prevádzky musí byť taký istý, ako názov prevádzky v registrácií EET.





Kliknite na "Provozovna".



Zadajte číslo prevádzky a kliknite na "Potvrd".

DIČ

údajú firmy".

Je možné nastaviť DIČ. Pokiaľ DIČ nenastavíte, bude nastavené automaticky z EET certifikátu. Pre nastavenie DIČ dodržte nasledovný postup.

Pri vyplnení DIČ do pole IČDPH bude zobrazené DIČ na doklade pod hlavičkou na rovnakom riadku ako IČ.



Kliknite na "Nastavení údajú firmy".



Zadajte DIČ a kliknite na "Potvrd".



Hlavička

Je možné nastaviť údaje, ktoré sa majú tlačiť v hlavičke dokladu. Pre vykonanie tohto nastavenia dodržte nasledovný postup.





Kliknite na "Nastavení softwarového fiskálu".

Kliknite na "Hlavička".



Zadajte údaje, ktoré sa majú tlačiť v hlavičke dokladu a kliknite na "Potvrd".

Pätička (Patička)

Je možné nastaviť údaje, ktoré sa majú tlačiť v pätičke dokladu. Pre vykonanie tohto nastavenia dodržte nasledovný postup.



Kliknite na "Nastavení softwarového fiskálu".



Kliknite na "Patička".



Zadajte údaje, ktoré sa majú tlačiť v pätičke dokladu a kliknite na "Potvrd".



2.3 EET

Aby bola umožnená komunikácia zariadenia s EET serverom, je nutné vykonať nasledujúce nastavenia.



Kliknite na ikonu v pravom hornom rohu obrazovky. Zobrazí sa menu - kliknite na "Nastavení".



Kliknite na "EET Certifikát subjektu". Kliknite na EET Certifikát*, ktorý chcete pre dané zariadenie použiť, zadajte heslo a kliknite na "Potvrd".

Pre aktiváciu EET služieb zakliknite checkbox "EET".



Kliknite na "Servisní nastavení".





Po potvrdení sa zobrazí hlásenie o nastavení DIČ. V prípade, že bolo DIČ v zariadení nastavené (v sekcií Nastavení - Servisní nastavení - Softwarový fiskální modul - Nastavení údajú firmy - DIČ) a toto DIČ sa nezhoduje s DIČ vybraného EET Certifikátu, je užívateľ vyzvaný k potvrdeniu zmeny DIČ nastaveného v zariadení. *EET Certifikát je nutné nahrať do zariadenia do priečinka PegasPos Mobile/CA.



2.4 Tovarové skupiny (Zbožní skupiny - nastavenie hodnôt DPH)

Aby bol umožnený predaj, je nutné vytvoriť minimálne jednu tovarovú skupinu. Pre vytvorenie tovarovej skupiny dodržte nasledovný postup.



Kliknite na ikonu v pravom hornom rohu obrazovky. Zobrazí sa menu - kliknite na "Číselníky".



Kliknite na "Zbožní skupiny".



Zadajte parametre a kliknite na hardvérové tlačidlo "Späť" (vpravo dole označené • .).



Uložte položku kliknutím na "Potvrd".



2.5 PLU

Aby bol umožnený predaj, je nutné vytvoriť predajnú položku PLU, ktorá bude mať priradenú tovarovú skupinu vytvorenú v predchádzajúcom kroku (4. Tovarové skupiny). Pre vytvorenie PLU dodržte nasledovný postup.



Kliknite na ikonu v pravom hornom rohu obrazovky. Zobrazí sa menu - kliknite na "Číselníky".



Kliknite na "PLU".

1						
Měrná jednotka						
ks						
EAN kód						
Vlož EAN kód						
Název PLU						
Chléb						
Daňová skupina						
Tovar 21 %						
Sortiment						
Přiřazený sortiment						
Jednotková cena s DPH						
Chléb 🌵						
$q^{1} w^{2} e^{3} r^{4} t^{5} y^{6} u^{7} i^{8} o^{9} p^{0}$						
asd fghjkl						
🛖 z x c v b n m 🖾						
?123 , 🌐 Slovenčina . 😋						

Zadajte parametre a kliknite na hardvérové tlačidlo "Späť" (vpravo dole označené *).



Uložte položku kliknutím na "Potvrd".



3 ZÁKLADNÉ NASTAVENIA PEGASPOS MOBILE (PPM) PRE RAKÚSKY TRH

Aby bolo možné využívať aplikáciu PegasPOS Mobile, je nutné vykonať nasledovné nastavenia.

3.1 Aktivácia licencie

Licenciu aplikácie aktivujete nasledovným spôsobom.



Kliknite na ikonu v pravom hornom rohu obrazovky. Zobrazí sa menu - kliknite na "Einstellungen".



Kliknite na "Benutzer Einstellungen".



Kliknite na "Lizenz".



Zadajte licenčný klúč a potvrďťe kliknutím na "OK".

15



3.2 Nastavenie softwarového fiškálneho modulu (nastavenie údajov firmy a textov na účtenke)

Do nastavení softvérového fiškálneho modulu sa dostanete nasledovným spôsobom.



Kliknite na ikonu v pravom hornom rohu obrazovky. Zobrazí sa menu - kliknite na "Einstellungen".



Kliknite na "Benutzer Einstellungen".



Kliknite na "Software Fiskalmodul".



Nastavenia sú rozdelené do dvoch sekcií -"Firmendaten Einstellungen" a "SW-Fiskal Einstellungen".



Platca DPH

Je povinné nastaviť Platcovstvo DPH. Pre vykonanie tohto nastavenia dodržte nasledovný postup.





Kliknite na "Firmendaten Einstellungen".

Kliknite na "MwSt. Ausweisen".



Zakliknite príslušnú možnosť, podľa toho, či ste alebo nie ste platcom DPH a kliknite na "OK".

Hlavička

Je potrebné nastaviť údaje, ktoré sa majú tlačiť v hlavičke dokladu, a to minimálne názov a adresu firmy. Pre vykonanie tohto nastavenia dodržte nasledovný postup.



Kliknite na "SW-Fiskal Einstellungen".

Kopfzeile	8
Fusszeile	8
Steuer Kategorien *	V
A:10 B:0 C:0 D:0 E:0 F:0	
Zahlungsarten * 1;Bargeld;0;0.00;0;0;0.00;0.00 2;Karte;0;0.00;0;0;0.00;0.00 16;Bargeld;0;0.00;0;0;0.00;0.00	
Pflichtfelder	
<u>ن</u>	

Kliknite na "Kopfzeile".



Zadajte údaje, ktoré sa majú tlačiť v hlavičke dokladu a kliknite na "OK".



Pätička

Je možné nastaviť údaje, ktoré sa majú tlačiť v pätičke dokladu. Pre vykonanie tohto nastavenia dodržte nasledovný postup.





Kliknite na "SW-Fiskal Einstellungen".

Kliknite na "Fusszeile".



Zadajte údaje, ktoré sa majú tlačiť v pätičke dokladu a kliknite na "OK".

3.3 ESAT (Elektronische Signatur)

Do nastavení elektronického podpisu sa dostanete nasledovným spôsobom.



Kliknite na ikonu v pravom hornom rohu obrazovky. Zobrazí sa menu - kliknite na "Einstellungen".



Kliknite na "Benutzer Einstellunge".

Liefers Startwer	chein t für Nummerierung der Lieferscheine
Softwa	re Fiskalmodul
Paramete	ereinstellung von SW-Fiskalmodul
Passw	ort
Administ	ratorpasswort ändern
EET	
Konfigura	ation der elektronischen Leistungen
ESAT(E Die elekt	Elektronische Signatur) ronische Signatur Einstellungen
Lizenz	
Lizenzsta	atus: INAKTIV
Verzeio	chnisimport
Update	

Kliknite na "ESAT (Elektronische Signatur)".



V tejto sekcií je možné vykonať všetky nastavenia súvisiace s elektronickým podpisom.

ID pokladnice (Kassen-ID)

ID pokladnice je defaultne nastavené na 1. Toto nastavenie nie je potrebné meniť, pokiaľ máte iba jednu registračnú pokladnicu. Ak máte registračných pokladníc viac, každá z nich musí mať unikátne ID pokladnice a preto je nutné ho v tomto prípade zmeniť. Pre vykonanie tohto nastavenia dodržte nasledovný postup.



Hardvérový podpisový kľúč (Hardware Signaturschlüssel)

V tejto sekcií je potrebné vykonať nastavenie PINu a podporovaného protokolu a následne zinicializovať hardvérový podpisový kľúč. Pre vykonanie tohto nastavenia dodržte nasledovný postup.



Nastavenie PIN

V tejto sekcií je potrebné vykonať nastavenie PINu, kotrý je vyžadovaný pri elektronickom podpise dokumentov. Pre vykonanie tohto nastavenia dodržte nasledovný postup.



Kliknite na "Hardware Signaturschlussel".

Kliknite na "PIN enstellen".



Zadajte PIN a kliknite na "OK".

Nastavenie protokolu

V tejto sekcií je potrebné vykonať nastavenie protkolu. Pre vykonanie tohto nastavenia dodržte nasledovný postup.

Kassen-ID MOD-AT-1
Hardware Signaturschlüssel
AES (256) key
Druck test
Datenerfassungsprotokoll initialisier
ESAT Konfiguration drucken

PIN enstellen (Signieren von Dokum.. hicht definier Zertifizierungsdiensteanbieter rotokoll: R1-T1(A-Trust) Initialisieren von Hardw gnatur. Seriennummer des Signaturze initialisiert UID-Nummer: Nicht initialisiert Nicht

Kliknite na "Zertifizierungs-

R1-T1(A-Trust) R1-T2(GlobalTrus R1-T3(Prime-Sign) Abbrechen

Kliknite na možnosť "R1-T1(A-Trust)".

Inicializácia hardvérového podpisového kľúča (Initialisieren von Hardware Signatur..)

Inicialuzijte hardvérový podpisový kľúč kliknutím na

Signaturschlussel".

Kliknite na "Hardware

diensteanbieter". "Initialisieren von Hardware Signatur.."



Po incicalizácií sa na displeji zobrazí číslo certifikátu a číslo spoločnosti. Inicializácia sa dá vykonať iba raz.



Kliknite na "Hardware Signaturschlüssel".



Kliknite na "Initialisieren von Hardware Signatur..".

AES (256) key

V tejto sekcií je možné zobraziť kľúče potrebné pri registrácií pokladne na stránke www.finanzonline.at Podrobný popis registrácie na www.finanzonline. at nájdete v priloženom súbore BMF_Handbuch_ Registrierkassen.pdf

Kassen-ID MOD-AT-1
Hardware Signaturschlüssel
AES (256) key
Druck test
Datenerfassungsprotokoll initialisier
ESAT Konfiguration drucken

Kliknite na "AES (256) key".



Zobrazia sa potrebné kľúče.



Test tlače

Pred inicializáciou protokolu zberu dát (Datenerfassungsprotokoll) je nutné vykonať test tlače. Iba v prípade, že test prebehol úspešne pokračujte k inicializácií protokolu zberu dát. Úspešné vykonanie testu znamená, že sa na tlačiarni vytlačí text, tento text nemusí byť korektne formátovaný, toto však nie je považované za chybu.

ESAT(Elektronische Signatur) Status: AUS
Kassen-ID MOD-AT-1
Hardware Signaturschlüssel
AES (256) key
Druck test
Datenerfassungsreeskoll initialisier
Datenerfassungsprotokoll beenden
ESAT Konfiguration drucken
Unterstützung für die Finanzverwalt.

Kliknite na "Druck test".

Inicializácia protokolu zberu dát (Datenerfassungsprotokoll)

Ak ste vykonali predošlé nastavenia a test tlače prebehol úspešne, je možné inicializovať protokol zberu dát. Po kliknutí na "Datenerfassungsprotokoll initialisier.." sa vykoná inicializácia a bude vytlačený príslušný doklad.



Kliknite na "Datenerfassungsprotokoll initialisier..".



Tlač ESAT konfigurácie

Kliknutím na "ESAT Konfiguration drucken" je možné vytlačiť kľúče potrebné pre registráciu na www.finanzonline.at, ktoré sa nachádzajú v záložke "AES (256) key".



Kliknite na "ESAT Konfiguration drucken".

3.4 Tovarové skupiny (nastavenie hodnôt DPH)

Aby bol umožnený predaj, je nutné vytvoriť minimálne jednu tovarovú skupinu. Pre vytvorenie tovarovej skupiny dodržte nasledovný postup.



"Warengruppen".

hornom rohu obrazovky. Zobrazí sa menu - kliknite na "Artikel und Verwaltung". Zadajte parametre a kliknite na hardvérové tlačidlo "Späť" (vpravo dole označené ••).



Uložte položku kliknutím na "OK".

3.5 PLU

Aby bol umožnený predaj, je nutné vytvoriť predajnú položku PLU, ktorá bude mať priradenú tovarovú skupinu vytvorenú v predchádzajúcom kroku (4. Warengruppen). Pre vytvorenie PLU dodržte nasledovný postup.



Zadajte parametre a kliknite na hardvérové tlačidlo "Späť" (vpravo dole označené •).

Zobrazí sa menu - kliknite na

"Artikel und Verwaltung".





Uložte položku kliknutím na "OK".



4 RÝCHLE NASTAVENIA

V rýchlych nastaveniach si môžete nastaviť aplikačné správanie, typ fiskálneho modulu a môžete zapnúť alebo vypnúť tréningový režim.

4.1 Aplikačné správanie

Je možné si vybrať z troch typov správania sa aplikácie. Každé z nich má svoje špecifiká.

Objednávkový terminál – funguje s pripojením na web server, doklady sú ukladané na web server.

Pokladnica – funguje lokálne, doklady sú ukladané v zariadení.

Pokladnica – Reštaurácia – funguje rovnako ako pokladnica ale má funkcie potrebné pre reštauráciu (napr. stoly, odloženie účtu, atď).

Video tutoriál si môžete pozrieť tu -

Х

https://www.youtube.com/watch?v=SNSuDVjhfUs&index=1&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7Gc

P	Pos	Rýchle nastavenia Zjednodušené prvotné nastavenie softvéru Servisné nastavenie protov pre prácu s mobilnou aplikáciou Vastavenie užívateľského rozhrania Blobálne nastavenia Nastavenie užívateľského rozhrania Zariadenia Pripojenie periférnych zariadení Help Podrobný popis chybových kódov aplikácie	Aplikačné správanie Nastavenie typu správania pre aplikáciu Fiskálna tlač Typ fiskálneh Tréningový režim Status: Vypnutý	Aplikačné správanie Aastavenie typu správania pre aplikáciu Fiskálna tlačiareň Typ fiskálneho modulu: [Pegas FM] Tréningový režim Status: Vypnutý Aplikačné správanie Objednávkový terminál Pokladnica	0 0
Nastav	enia			Zrušiť	
Číselníl Záloha O progr Licenci	ky dát rame e tretích strán				



4.2 Fiskálna tlačiareň

Video tutoriál si môžete pozrieť tu -

```
https://www.youtube.com/watch?v= 5Td5EqnxE&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7Gcx&index=
2
```

V tejto sekcií sa nachádzajú nastavenia pre fiskálnu tlačiareň.



Fiskálny modul

V tejto sekcií sa nachádzajú nastavenia pre fiskálny modul. Je možné si zvoliť zo štyroch typov fiskálneho modulu.

Možnosť **"Bez FM"** zvoľte v prípade, že zariadenie chcete používať ako objednávkový terminál. Možnosť **"Sofvérový FM (obrazovka)"** netlačí doklady na tlačiarni, ale zobrazuje ich na displeji. Možnosť **"Softvérový FM"** zvoľte v prípade, že chcete pripojiť výstupné zariadenie (tlačiareň). Možnosť **"Pegas FM"** zvoľte v prípade, že chcete pripojiť fiskálny modul spoločnosti BOWA.





Bez FM

Ak ste zvolili možnosť "Bez FM", nie je potrebné nastavovať ďalšie parametre.



Sofvérový FM (obrazovka)

Ak ste zvolili "Softvérový FM (obrazovka)", nastavte lokalizáciu.





Softvérový FM

Ak ste zvolili "Softvérový FM" je potrebné urobiť dalšie nastavenia podľa zvoleného komunikačného rozhrania.



Bluetooth

Ak ste zvolili komunikačné rozhranie "Bluetooth" je potrebné nastaviť MAC adresu zariadenia, ku ktorému sa chcete pripojiť. Taktiež je potrebné nastaviť lokalizáciu, možnosti lokalizácie sú rovnaké ako v sekcii "Softvérový FM (obrazovka)".

Fiskálny modul	NASTAVENIA ROZHRANIA
Typ fiskálneho modulu: [Softvérový FM]	MAC adresa Vybrané BlueTooth zariadenie: [none]
Komunikačné rozhranie	
[BlueTooth]	NASTAVENIA PRE ZARIADENIE
Nastavenia Iné nastavenia zariadenia	Lokalizácia Nastavenie lokalizácie pre softvérový fiskálny modul
Print test	



СОМ

Ak ste zvolili komunikačné rozhranie "COM" je potrebné nastaviť COM port, ku ktorému sa zariadenie pripája a komunikačnú rýchlosť . Taktiež je potrebné nastaviť lokalizáciu, možnosti lokalizácie sú rovnaké ako v sekcii "Softvérový FM (obrazovka)".



HID

Ak ste zvolili komunikačné rozhranie "HID" je potrebné nastaviť komunikačnú rýchlosť (v prípade pripojenia ESC POS zariadenia, treba nastaviť jeho definovanú komunikačnú rýchlosť, v prípade zariadenia POSandro sa nastavuje komunikačná rýchlosť na 115200), lokalizáciu a Komunikačný protokol. Možnosti lokalizácie sú rovnaké ako v sekcii "Softvérový FM (obrazovka)". V sekcií "Komunikačný protkol" je možné nastaviť ESC POS, pre klasickú ESC POS tlačiareň alebo GDI. V prípade zariadenia Modulino, je potrebné zvoliť komunikačný protokol GDI.





Ethernet

Fiskálny modul Typ fiskálneho modulu: [Softvérový FM]	NASTAVENIA ROZHRANIA IP adresa Vybranė zariadenie na adrese: [none] PORT Vybraný PORT: [10100] NASTAVENIA PRE ZARIADENIE
Komunikačné rozhranie Rozhranie: Estearet I	
Nastavenia Iné nastavenia zariadenia	
Print test	Lokalizácia Nastavenie lokalizácie pre softvérový fiskálny modul

4.3 Tréningový režim

Video tutoriál si môžete pozrieť tu https://www.youtube.com/watch?v=cAVpxOuadal&index=3&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7Gc <u>×</u>

V tréningovom režime môžete skúšať aplikáciu a jej funkcionalitu. Máte tam preddefinované nastavenia, ktoré ostávajú v tréningovom režime stále rovnaké a neovplyvňujú funkcionalitu, keď je tréningový režim vypnutý.



5 SERVISNÉ NASTAVENIA

Rýchle nastavenia

Zjednodušené prvotné nastavenie softvéru

Servisné nastavenia Nastavenie parametrov pre prácu s mobilnou aplikáciou

Globálne nastavenia Nastavenie užívateľského rozhrania

Zariadenia Pripojenie periférnych zariadení

Help Podrobný popis chybových kódov aplikácie

android OS pre vykonávanie negatívnych operácií

Automatické odhlasovanie Odhlási účtujúceho po ukončení alebo odložení účtu

Administrátorsky modifikovateľné kl.. Konfigurácia AdminKeys pre klávesnicu

Dodací list Nastavenie číselného radu pre dodací list

Softvérový fiskálny modul Nastavenie parametrov softvérového fiskálneho modulu

Heslo Zmena Administrátorského hesla

EET Konfigurácia EET elektroických služieb

Licencia Stav licencie: NEAKTÍVNA

Import databázy

Update aplikácie

POS ID

1

Aplikačné správanie Nastavenie typu správania pre aplikáciu

Nastavenia pre Server Nastavenie správania synchronizačného servera

Nastavenia správ

Hlavná mena Nastaví hlavnú menu pre tlačenie dokladov

Nastavenie meny Definícia meny a kurzu

Užívatelia Definícia užívateľov a ich práv

Okamžité STORNO Zapne okamžité storno len na poslednú položku

Negatívne operácie Pri zapnutí využíva natívne funkcie android OS pre vykonávanie negatívnych operácií

Automatické odhlasovanie



5.1 POS ID

Video tutoriál si môžete pozrieť tu -

https://www.youtube.com/watch?v=N9_KOKJrcuA&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7Gcx&index= <u>4</u>

Tu si môžete nastaviť identifikačné číslo každého zariadenia. POS ID môže byť alfanumerické.

5.2 Aplikačné správanie

Video tutoriál si môžete pozrieť tu https://www.youtube.com/watch?v=9rGrLBQaeic&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7Gcx&index=5

Viďte bod 2.1 Aplikačné správanie.

5.3 Nastavenia pre Server

Video tutoriál si môžete pozrieť tu https://www.youtube.com/watch?v=IILg4IRL39A&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7Gcx&index=6

https://www.youtube.com/watch?v=le26ahQjtyM&index=7&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7Gcx

Ide o nastavenie pre externý server, ktorý sa používa na ukladanie exportov. Ak je server zapnutý, dá sa po zvolení možnosti "Server" nastaviť Server protokol, URL/IP a dá sa skontrolovať spojenie so serverom. Ak je server vypnutý, exporty sa ukladajú lokálne – zvolením možnosti "Lokálne umiestnenie" sa dá vybrať, do akého priečinku sa budú exporty ukladať. Toto nastavenie odporúčame meniť len po konzultácií so servisným technikom. "Automatický update PLU" znamená, že databáza PLU sa bude automaticky synchronizovať, pokiaľ to Váš web server podporuje. V časti "Update interval" sa určí, ako často sa má automatický update vykonávať. Počas vykonávania updatu, nie je možné pracovať na zariadení.



	BOWA
Server: Zapnutý Prepína medzi importom a exportom dát na server a lokálnym umiestnením	Server: Zapnutý Prepina medzi importom a exportom dát na Server a lokálnym umiestnením
Server	Server
Lokálne umiestnenie Vybrať adresár, kde aplikácia aj server budú očakávať export a import súborov Adresár: /storage/sdcard0/PegasPosMobile	Lokálne umiestnenie Vybrať adresár, kde aplikácia oj server budú očakávať ex ^{Ad} Doklady
Automatický update PLU Automatické skenovanie a update PLU z lokálneho umiestnenia alebo serveru	At Au Iol Automaticky
Update interval Časový úsek medzi dvomi skenami	Manuálne O
Doklady	Do S dennou uzávierkou
Sposob synchronizacie dokiadov: Automaticky	Sp Zrušiť

Ak je server zapnutý, je možné synchronizovať doklady automaticky, manuálne alebo s dennou uzávierkou.

Automatická synchronizácia – keď sa urobí doklad, pokúsi sa o synchronizáciu so serverom. Ak sa mu to nepodarí, synchronizuje sa pri prvom úspešnom pripojení k serveru.

Manuálna synchronizácia – synchronizuje obsluhu cez funkciu Fn. Zadajte číslo 9XX pri predaji a stlačte "Fn".

Synchronizácia s dennou uzávierkou – synchronizuje automaticky po dennej uzávierke.

Doklady sa dajú vždy manuálne zálohovať.



Kontrola spojenia – na kontrolu spojenia, či úspešne komunikuje.



5.4 Nastavenia správ

Video tutoriál si môžete pozrieť tu -

```
https://www.youtube.com/watch?v=CjxY41PZpZM&index=8&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7Gc
```

Tu si môžete nastaviť uzávierky a ich export.



Defaultne synchronizuje len dennú uzávierku. V prípade, že ju chcete aj exportovať, je potrebné zakliknúť "Správa Z Export".

Správa PLU Z – predané položky za obdobie dennej uzávierky, tlač správy po vykonaní Z uzávierky.

Správa PLU Z Export – či sa má exportovať spolu s tlačou.

Všetky kombinácie sú povolené.

...


5.5 Hlavná mena

Video tutoriál si môžete pozrieť tu -

<u>https://www.youtube.com/watch?v=-</u> P8c4tPu96w&index=9&list=PL0bnAuKgQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7Gcx

4

Hlavná mena pre SW. Zobrazuje sa v aplikácií. Defaultne je nastavená mena Euro. Tu si môžete nastaviť hlavnú menu.

Nastavenia pre Server Nastavenie správania synchronizačného servera
Nastavenia správ
Hlavná mena Nastaví hlavnú menu pre tlačenie dokladov
Nastavenie meny Definícia meny a kurzu
Užívatelia Definícia užívateľov a ich práv

...

5.6 Nastavenie meny

Video tutoriál si môžete pozrieť tu -

https://www.youtube.com/watch?v=ViKqMQ6qQ2Y&index=10&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7 Gcx

Tu môžete vytvoriť a pridať novú menu. Pri hlavnej mene nastavte kurz 1. Pri vedľajšej mene nastavte jej kurz voči Vami nastavenej hlavnej mene. Názov sa nepoužíva nikde.

Kód – skratka meny, ktorá sa zobrazuje na bloku a v rámci aplikácie.

Nastavenia správ
Hlavná mena
Nastaví hlavnú menu pre tlačenie dokladov
Nastavenie meny
Definícia meny a kurzu
Užívatelia
Definícia užívateľov a ich práv
Okamžité STORNO
Zapne okamžité storno len na poslednú 🛛 🗌 položku



Pridanie novej meny



Kliknite na "Pridaj novú menu".



Vyplňte požadované informácie – Kód, Názov a Kurz a kliknite na "Potvrd".

5.7 Užívatelia

Video tutoriál si môžete pozrieť tu -

https://www.youtube.com/watch?v=zXARwzW9ZaU&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7Gcx&index =11

Tu môžete pridávať a upravovať užívateľov a nastavovať ich práva. Defaultne je nastavený SuperAdmin, nedá sa vymazať, heslo je 1234.



Pozn.: SuperAdmin nie je pokladník, ale je určený iba na administráciu. Je však možné vytvoriť pokladníka s administrátorskými oprávneniami.



Pridanie nového užívateľa



Pre vytvorenie nového užívateľa, kliknite na "Pridaj nového užívateľa".



Vyplňte všetky požadované informácie - kód, meno, heslo, potvrdenie hesla a práva a kliknite na "Potvrď".

5.8 Rýchle storno

Video tutoriál si môžete pozrieť tu -

https://www.youtube.com/watch?v=6xn4j2mv0p4&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7Gcx&index= 12

Tu môžete nastaviť, či sa má rýchle storno vzťahovať len na poslednú položku. Rýchle storno vymaže nablokovanú položku bez záznamu o stornovaní.



...



5.9 Negatívne operácie

Video tutoriál si môžete pozrieť tu -

https://www.youtube.com/watch?v=UgpSNY722co&index=13&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7 Gcx

Pri zapnutí využíva natívne funkcie android OS, pre vykonávanie negatívnych operácií. Je možné teda vymazať nablokovanú položku tak, že ju po poklepaní podržíte a následne zvolíte možnosť "Zmaž položku" alebo "Zmaž určité množstvo", kde viete nastaviť, aké množstvo nablokovanej položky (napr. počet kusov) chcete zmazať.



5.10 Automatické odhlasovanie

Video tutoriál si môžete pozrieť tu -

https://www.youtube.com/watch?v=yQG0skdng50&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7Gcx&index= 14

...

Toto nastavenie platí iba pre reštauračný režim. Odhlási účtujúceho po ukončení alebo odložení účtu.



...



5.11 Administrátorsky modifikovateľné klávesy

Video tutoriál si môžete pozrieť tu –

https://www.youtube.com/watch?v=q4FLHgmiTw8&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7Gcx&index= 15

Tu je možné nastavenie konkrétnych zliav a prirážok na definované klávesy na klávesnici.



...

ZĽAVA 1

Typ tlačidla Definujete typ operácie na tlačidle (Zľava/ Prirážka)

Typ hodnoty Definujete hodnotu operácie (Percentá/€)

Hodnota Definujete hodnotu operácie (Percentá/€)

ZĽAVA 2

Typ tlačidla Definujete typ operácie na tlačidle (Zľava/ Prirážka)

Typ hodnoty Definujete hodnotu operácie (Percentá/€)

Hodnota Definujete hodnotu operácie (Percentá/€)

ZĽAVA 3

Typ tlačidla Definujete typ operácie na tlačidle (Zľava/ Prirážka)

Typ hodnoty Definujete hodnotu operácie (Percentá/€)



5.12 Dodací list

Video tutoriál si môžete pozrieť tu -

https://www.youtube.com/watch?v=axrhg3Sk5ec&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7Gcx&index=1 6

Tu môžete nastaviť číselný rad pre dodací list. Nastavte inicializačné číslo, odkiaľ sa má začať číslovanie dodacích listov. Prestavenie parametra znamená, že sa číslovanie zresetuje a začne od nového zadaného čísla.



Nastavenie meny Definicia meny a kurzu								
Užívatelia								
Betrala uštrateľou a lakovitu Ry Dodací list za								
po þ								
Ne Pri								
pre Zrušiť OK								
Automatické odhlasovanie Odhlási účtujúceho po ukončení alebo odložení účtu								
Administrátorsky modifikovateľné kláve Konfigurácia AdminKeys pre klávesnicu								
1	2	3	-					
4	5	6	,					
7	8	9	×					
	0	Slovenčina						

Zadajte inicializačné číslo a potvrďte kliknutím na "OK".



5.13 Softvérový fiskálny modul

Video tutoriál si môžete pozrieť tu – https://www.youtube.com/watch?v=kE4LRjDjovI&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7Gcx&index=17

https://www.youtube.com/watch?v=jk_vrFxGzWQ&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7Gcx&index= 18

V prípade, že máte definovanú Fiskálnu tlačiareň ako typ Softvérový FM (obrazovka) alebo Softvérový FM, budú použité údaje o softvérovom fiskálnom module, ktoré sú zadané v tejto sekcii.



ie údajov firr	my (12%)
ie softvérové fiskálu	eho (77%)
	ie údajov firi ie softvérové fiskálu



V tejto časti si môžete nastaviť údaje firmy a parametre softvérového fiskálu. V časti "Template" si môžete nastaviť šablónu pokladničného dokladu. Parameter "ID kódovej stránky na tlačiarni" treba nastaviť vzhľadom na kódovú stránku. Pre český trh je potrebné nastaviť – Prevádzka, Pokladňa, PLATCA DPH * a IČO. Pre rakúsky trh je potrebné nastaviť – Sériové číslo modulu, DKP a PLATCA DPH *.

Hlavička nenastavené Pätička nenastavené Daňové hladiny * A : 20 B : 10 C : 0	Nastavenie údajov firr Nastavenie softvérové fiskálu	ny ho
D:0 E:0 F:0	Sériové číslo modulu	
1;Karta;1;0.70;0;1;0.00;5.00 16;Hotovosť;5;9.22;1;2;11.79;31.79 Template *	DKP nenastavené IČO	
Kódová stránka * Vindows-1250	IČDPH nenastavené	
ID kódovej stránky na tlačiarni 18 Typ fontu Font 4 (12x24)	Prevádzka nenastavené	
Prázdne riadky 4	Pokladňa <u>nenastavené</u> PLATCA DPH * Áno	
* - povinné polia	* - povinné polia	



5.14 Heslo

Video tutoriál si môžete pozrieť tu –

https://www.youtube.com/watch?v=ecmzbm98B3c&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7Gcx&index =19

Možnosť meniť heslo softvéru, ktoré slúži na ochranu nastavení, ku ktorým nemá prístup bežný užívateľ. Zmeniť ho môže len administrátor alebo užívateľ s administrátorskými právami.

	Dodací list Nastavenie číselného radu pre dodací list
	Softvérový fiskálny modul Nastavenie parametrov softvérového fiskálneho modulu
	Heslo Zmena Administrátorského hesla
	EET Konfigurácia EET elektroických služieb
	Licencia Stav licencie: NEAKTÍVNA

5.15 EET

Video tutoriál si môžete pozrieť tu -

https://www.youtube.com/watch?v=eOJflc4HXWg&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7Gcx&index=

. . .





5.16 Licencia

Tu je možné aktivovanie licencie.



5.17 Import databázy

Tu je možné importovanie databázy zo súboru.



5.18 Update aplikácie

Tu sa vykonáva update (aktualizácia) aplikácie. Nevykonávajte update, keď máte rozblokovaný doklad, môže dôjsť k chybe, ktorá spôsobí, že aplikácia nebude fungovať korektne. Ak je zariadenie pripojené na internet, nainštaluje si nové APK s nášho FTP.





6 GLOBÁLNE NASTAVENIA

V globálnych nastaveniach si môžete prispôsobiť užívateľské rozhranie, teda je tu možné nastavenie displeja, klávesnice, grafických hlavičiek, jazyka, fontu a podobne.

Rýchle nastavenia

Zjednodušené prvotné nastavenie softvéru

Servisné nastavenia

Nastavenie parametrov pre prácu s mobilnou aplikáciou

Globálne nastavenia Nastavenie užívateľského rozhrania

Zariadenia Pripojenie periférnych zariadení

Help Podrobný popis chybových kódov aplikácie Nastavenie displeja

Ak nie je landscape mode zapnutý automaticky dá sa využiť manuálne nastavenie

Nastavenie klávesnice Definovanie hard kláves a klávesníc

Grafické hlavičky Nastavenie pre tlač grafických hlavičiek

Vnorené sortimenty Pri zapnutí si aplikácia pamätá úroveň vnorenia sortimentov z predošlého vyhľadávania

Dodací list (šablóna) Výber šablóny pre tlač dodacieho listu

Tréningový režim Status: Vypnutý

Jazyk Nastavený jazyk aplikácie: slovenčina

Font Nastavenie veľkosti základného fontu pre variabilné texty



6.1 Nastavenia displeja

Video tutoriál si môžete pozrieť tu -

https://www.youtube.com/watch?v=p4mKKkqlHks&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7Gcx&index= 21

Tu môžete nastaviť landscape mode (režim zobrazenia na šírku).

Nastavenie displeja

Ak nie je landscape mode zapnutý automaticky dá sa využiť manuálne nastavenie

Nastavenie klávesnice Definovanie hard kláves a klávesníc

Grafické hlavičky Nastavenie pre tlač grafických hlavičiek

...

Nastavenie displeja

Ak nie je landscape mode zapnutý automaticky dá sa využiť manuálne nastavenie

Nastavenie klávesnice Definovanie hard kláves a klávesní

Grafické hlavičky Nastavenie pre tlač grafických hlavičiek

Nastavenie displeja

Landscape - Vypnutý

Landscape - Tablet

Landscape - Telefón

Zrušiť

Nastavený jazyk aplikácie: slovenčina

Font

Nastavenie veľkosti základného fontu pre variabilné textv



6.2 Nastavenia klávesnice

Video tutoriál si môžete pozrieť tu -

```
https://www.youtube.com/watch?v=zfBULQ79zf0&index=22&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7Gc
x
```

Tu si môžete zvoliť z dvoch druhov klávesnice: základnej a rozšírenej. Rozšírená zobrazí väčší počet tlačidiel, ktorá sa používa pri Landscape režime displeja. Môžete si taktiež zvoliť z dvoch možností rozloženia kláves – Základné a Mopro.



6.3 Grafické hlavičky

Video tutoriál si môžete pozrieť tu -

https://www.youtube.com/watch?v=iNg_Hk_w0WQ&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7G cx&index=23

Tu si môžete vybrať zo zoznamu grafických hlavičiek a grafických pätičiek, ktoré fungujú len v spojení s PegasFM – ID loga, ktoré sa má tlačiť.





6.4 Vnorené sortimenty

Video tutoriál si môžete pozrieť tu –

```
https://www.youtube.com/watch?v=iyo5FPHGH_k&index=24&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7G
cx
```

Pri zapnutí si aplikácia pamätá úroveň vnorenia sortimentov z predošlého vyhľadávania.



6.5 Dodací list (šablóna)

Video tutoriál si môžete pozrieť tu -

https://www.youtube.com/watch?v=s7lsfGG0Y_Q&index=25&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7Gc <u>x</u>

Tu si môžete vybrať šablónu pre tlač dodacieho listu.



...



6.6 Tréningový režim

Viďte časť 2.3 Tréningový režim.

Vnorené sortimenty

Pri zapnutí si aplikácia pamätá úroveň vnorenia sortimentov z predošlého vyhľadávania

Dodací list (šablóna)

Výber šablóny pre tlač dodacieho listu

Tréningový režim Status: Vypnutý

Jazyk

Nastavený jazyk aplikácie: slovenčina

Font

Nastavenie veľkosti základného fontu pre variabilné texty



6.7 Jazyk

Video tutoriál si môžete pozrieť tu –

https://www.youtube.com/watch?v=KxHVTaqkmal&index=26&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7G

Tu si môžete zmeniť jazyk aplikácie.



Nastavenie klávesnice Jazyk				
Jazyk				
Automaticky	\bigcirc			
Slovenčina				
English				
Polski				
Čeština				
Deutsch				
Zrušiť				
Nastavenie veľkosti zakladneho fontu pre variabilné texty				

Nastavenie displeja

v3



6.8 Font

Video tutoriál si môžete pozrieť tu -

https://www.youtube.com/watch?v=MPrMUuV-E7I&list=PL0bnAuKgQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7Gcx&index=27

Tu si môžete nastaviť veľkosť písma.



6.9 Režimy šetrenia energie

Sleep režimy sú funkčné len pre Modulíno.

Sleep displej

"Sleep displej" umožňuje nastaviť časový interval, po ktorom prejde zákaznícky displej tlačiarne do sleep režimu. Je možné nastaviť časové rozpätie medzi 1 až 99 sekúnd.



Kliknite na "Sleep displej".



Zmeňte parametre a uložte kliknutím na "OK".



Sleep printer (Predaj)

"Sleep printer Predaj" umožňuje nastavenie časového intervalu, po uplynutí ktorého tlačiareň prejde do sleep režimu, od vytlačenia posledného dokladu. Časové rozpätie je možné nastaviť medzi 1 až 10 minút.

р



Predaj".

kliknite na "OK" pre uloženie.

Sleep printer Nastavenia

Táto možnosť je aktívna len v prípade, že aj "Mód používania externých zariadení" je aktívny. Následne je možné nastaviť časový interval, po ktorom prejde tlačiareň do sleep režimu, od nastavenia parametrov tlačiarne. Časové rozpätie je možné nastaviť medzi 1 až 30 minút.



Zakliknite checkbox "Mód používania externých zariadení", čím zmeníte jeho stav na "AKTÍVNY".



Kliknite na "Sleep printer Nastavenia".



Zmeňte parametre a uložte kliknutím na "OK".



Kontrast tlače

Hodnotu kontrastu tlače je možné nastaviť medzi 0 až 9.



Kliknite na "Kontrast tlače".

Mód používania externých zariade 🧹
Sleep displej (1-99s) ^{15 s}
Sleep printer Predaj (1–10m) ^{1 m}
Sleep printer Nastavenia (1–30m)
Kontrast tlače
³ Νε
Vy Zrušiť OK
~

Zmeňte parametre a uložte kliknutím na "OK".

Vždy je potrebné kliknúť na "Nastaviť parametre do tlačiarne" pre uloženie nastavení.



7 ZARIADENIA

Video tutoriál si môžete pozrieť tu -

https://www.youtube.com/watch?v=MPrMUuV-E7I&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7Gcx&index=27

https://www.youtube.com/watch?v=hrTmXgqrrlk&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7Gcx&index=2 9

https://www.youtube.com/watch?v=8mffvBaab64&index=30&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7G cx

https://www.youtube.com/watch?v=tVFEl3E784U&index=31&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7Gc <u>x</u>

https://www.youtube.com/watch?v=5GekKjPbsKk&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7Gcx&index=3 2

Tu môžete pripojiť periférne zariadenia a nastaviť ich typ fiskálneho modulu, komunikačné rozhranie, komunikačnú rýchlosť, lokalizáciu a komunikačný protokol.



Rýchle nastavenia Zjednodušené prvotné nastavenie softvéru

Servisné nastavenia Nastavenie parametrov pre prácu s mobilnou aplikáciou

Globálne nastavenia Nastavenie užívateľského rozhrania

Zariadenia Pripojenie periférnych zariadení

Help Podrobný popis chybových kódov aplikácie



8 HELP

Tu sa nachádza podrobný popis chybových kódov aplikácie.

9 ČÍSELNÍKY

V číselníkoch je možné načítanie tovarov zo servera alebo ručné nastavenie zoznamu PLU, sortimentov, tovarových skupín, platidiel, zoznamu HARD PLU, zákazníka, prídavného textu a je tu možný export PLU.



9.1 PLU

Video tutoriál si môžete pozrieť tu –

https://www.youtube.com/watch?v=n94Aj-Hp5OQ&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7Gcx&index=33

https://www.youtube.com/watch?v=coXhHvx5520&index=52&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7G cx (Pridanie, úprava, odstránenie PLU)

PLU sú predajné položky, ich parametre sa nastavujú v tejto sekcií. Povinné údaje pri vytváraní položky PLU sú: PLU, merná jednotka, názov PLU, Daňová skupina a kusová cena s DPH.



Pridanie novej položky PLU

3		PLU				PLU
502	·	Zadaj číslo P	PLU			1
~~~	Pridaj nové PLU	Merná jednotka				Merná jednotka
Číselníky		Definuj merr	nú jednotku			ks
		EAN kód				EAN kód
Načítať tovary zo servera		Vlož EAN kó	d			0
		Názov PLU				Názov PLU
PLU		Zadaj názov	PLU			Chlieb
		Daňová skupina				Daňc
SOF 2NTY		Priradená da	aňová skupir	าล		PegasPos
TOVAROVÉ SKUPINY		Sortiment				Sort
		Priradený so				Pa Uložiť položku?
PLATIDLA		Kusová cena s [	PH			Kust
HARD PLU		Cena s DPH				2. Potvrď Zrušiť
ZÁKAZNÍK		1	2	3	-	2.03
						Linkova
PRÍDAVNÝ TEXT		4	5	6	,	Priradené LinkedPLU
EXPORT PLU		7	8	9	×	
			0			
		•	0	Slovenčina	$\mathbf{O}$	

#### PLU

Ak sa v databáze ešte nenachádza žiadna položka PLU, je potrebné zadať číslo PLU. Pri zadávaní ďalších PLU číslovanie pokračuje od predošlého zadaného PLU. Toto prednastavené číslo je však možné zmeniť. Každé PLU musí byť unikátne.

#### Merná jednotka

Je potrebné zadať mernú jednotku, v ktorej sa daná položka predáva (napr. ks, l, kg, atď.)

#### EAN kód

Pokiaľ pri predaji chcete využívať scanner, je potrebné zadať EAN kód položky. Táto sa v predajnom režime po nasnímaní kódu scannerom zobrazí na displeji.

#### Názov PLU

Je možné zadať ľubovoľný názov položky.

#### Daňová skupina

Po kliknutí na "…" si môžete vybrať zo zoznamu daňovú skupinu pre vytváranú položku. Návod na vytvorenie tovarovej skupiny nájdete tu: <u>Tovarové skupiny</u>

#### Sortiment

Po kliknutí na "…" môžete vybrať sortiment, do ktorého sa bude zaraďovať vytváraná položka. Návod na vytvorenie sortimentu nájdete tu: <u>Sortimenty</u>

#### Kusová cena s DPH

Zadajte kusovú cenu položky s DPH.

#### Kusová cena bez DPH

Kusová cena bez DPH sa needituje, vypočíta sa automaticky zo zadanej kusovej ceny s DPH.

#### Linkované PLU

Linkované PLU, je taká položka, ktorá sa viaže k vytváranej položke. Táto funkcionalita sa často využíva napríklad pri predaji položiek s vratnými obalmi.



Príklad: Chcete zákazníkovi predať pivo vo vratnej fľaši. Pri zadávaní PLU s názvom položky "Pivo" zadáte ako linkované PLU položku "Fľaša". Ako kusovú cenu s DPH položky "Pivo" zadáte cenu piva. Cena fľaše bude automaticky pripočítaná, keď zvolíte položku "Fľaša" ako linkované PLU.

Pre uloženie nastavení kliknite na hardvérové tlačidlo "späť" (vpravo dole označené :). Zobrazí sa dialógové okno, kliknite na "Potvrď".

### Vymazanie položky PLU

Pre vymazanie položky PLU, kliknite na názov položky v zozname a podržte, až kým sa na displeji nezobrazí dialógové okno. Následne kliknite na "Zmaž položku".



## Úprava položky PLU

Ak chcete upraviť parametre už vytvorenej položky PLU, kliknite na jej názov v zozname PLU. Následne môžete editovať parametre. Po dokončení editácie kliknite na hardvérové tlačidlo "späť" (vpravo dole označené :). Zobrazí sa dialógové okno, kliknite na "Potvrď".





# 9.2 Sortimenty

Video tutoriál si môžete pozrieť tu -

https://www.youtube.com/watch?v=tOdhbMcJrDY&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7Gcx&index= 34

<u>https://www.youtube.com/watch?v=1SpwipJk9Ls&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7Gcx&index=5</u> <u>0</u> (Pridanie, odstránenie sortimentu)

V tejto sekcií je možné vytvoriť sortiment a priradiť mu jeho rodičovský sortiment.

### Pridanie sortimentu



## Kód

Zadajte kód sortimentu. Každý sortiment musí mať unikátny kód.

## Názov

Zadajte názov sortimentu.



### Rodičovský sortiment

Pokiaľ chcete priradiť vytváranému sortimentu rodičovský sortiment, kliknite na "…". Zobrazí sa zoznam sortimentov, kliknutím na názov vyberte požadovaný rodičovský sortiment.

Pokiaľ vytváranému sortimentu nepriradíte rodičovský sortiment, nechajte pole nevyplnené. Tento sortiment bude automaticky uložený ako rodičovský sortiment.



Pre uloženie nastavení kliknite na hardvérové tlačidlo "späť" (vpravo dole označené :). Zobrazí sa dialógové okno, kliknite na "Potvrd".

#### Vymazanie sortimentu

Pre vymazanie sortimentu, kliknite na názov sortimentu v zozname a podržte, až kým sa na displeji nezobrazí dialógové okno. Následne kliknite na "Zmaž položku".





## Úprava sortimentu

Ak chcete upraviť parametre už vytvoreného sortimentu, kliknite na jeho názov v zozname sortimentov. Následne môžete editovať parametre. Po dokončení editácie kliknite na hardvérové tlačidlo "späť" (vpravo dole označené :). Zobrazí sa dialógové okno, kliknite na "Potvrd".





# 9.3 Tovarové skupiny

### Video tutoriál si môžete pozrieť tu -

https://www.youtube.com/watch?v=pQqNGMw1okk&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7Gcx&inde x=35

https://www.youtube.com/watch?v=EA7qEUR38JI&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7Gcx&index= 53 (Pridanie, úprava, odstránenie tovarovej skupiny)

V tejto sekcií je možné vytvoriť tovarovú skupinu.

#### Pridanie tovarovej skupiny



## Kód

Zadajte kód tovarovej skupiny. Každá tovarová skupina musí mať unikátny kód.

#### Názov

Zadajte názov tovarovej skupiny.

## Hodnota DPH

Zadajte hodnotu DPH pre vytváranú tovarovú skupinu. Je možné zadať celočíselnú hodnotu od 0 do 99.

#### Ďalšie parametre

Povoliť desatinné množstvá – keď je táto možnosť aktivovaná, znamená to, že pri zadávaní počtu kusov je možné použiť desatinné čísla.

Povoliť zmenu definovanej ceny – keď je táto možnosť aktivovaná, pre danú tovarovú skupinu je možné pri blokovaní zmeniť definovanú cenu.

Zakázať zľavy - keď je táto možnosť aktivovaná, nie je možné uplatniť na danú tovarovú skupinu žiadne zľavy.

Vážený tovar - keď je táto možnosť aktivovaná a k zariadeniu je pripojená váha, hmotnosť je pri blokovaní automaticky načítaná z pripojenej váhy.



## Externá tlačiareň

Ak je definovaná externá tlačiareň pre danú tovarovú skupinu, položky z tejto tovarovej skupiny na nej budú vytlačené v takom počte kópií, aký bol zadaný.



Pre uloženie nastavení kliknite na hardvérové tlačidlo "späť" (vpravo dole označené :). Zobrazí sa dialógové okno, kliknite na "Potvrd".

#### Vymazanie tovarovej skupiny

Pre vymazanie tovarovej skupiny, kliknite na názov tovarovej skupiny v zozname a podržte, až kým sa na displeji nezobrazí dialógové okno. Následne kliknite na "Zmaž položku".





## Úprava tovarovej skupiny

Ak chcete upraviť parametre už vytvorenej tovarovej skupiny, kliknite na jej názov v zozname tovarových skupín. Následne môžete editovať parametre. Po dokončení editácie kliknite na hardvérové tlačidlo "späť" (vpravo dole označené :). Zobrazí sa dialógové okno, kliknite na "Potvrd".





# 9.4 Platidlá

Video tutoriál si môžete pozrieť tu –

https://www.youtube.com/watch?v=tBD2gSLjOwQ&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7Gcx&index= 36

<u>https://www.youtube.com/watch?v=wqATe-</u> WLJFM&index=51&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7Gcx</u> (Pridanie, odstránenie, úprava platidla)

V tejto sekcií je možné vytvoriť platidlo.

### Pridanie platidla



## Kód

Zadajte kód platidla. Každé platidlo musí mať unikátny kód.

## Názov

Zadajte názov platidla. Po kliknutí na tlačidlo "Vyúčtuj" v predajnom režime sa tento názov zobrazuje na tlačidlách.

## Povoliť preplatenie

Ak zakliknete možnosť "Povoliť preplatenie", znamená to, že z daného platidla je možné vydať, ak bola zaplatená vyššia suma, ako suma, ktorá bola nablokovaná. Ak táto možnosť zakliknutá nie je, znamená to, že daným platidlom môže byť zaplatená iba suma nižšia alebo rovná nablokovanej sume.

## Minimálna minca

Zadajte minimálnu mincu platidla (napr. 0.01, čo znamená, že minimálna minca pre dané platidlo je napríklad 1 cent).



### Mena

Zadajte menu pre platidlo.



#### Kópie

Zadajte počet kópií dokladu, ktoré sa vytlačia pri platení daným platidlom. Ak je pri platbe použitých viacero platidiel s rôznym definovaným počtom kópií, bude vytlačený najvyšší definovaný počet kópií. Napr. Platba sa vykonáva dvomi platidlami, pričom pri platbe Platidlom1 sa majú tlačiť 2 kópie dokladu a pri platbe Platidlom2 sa majú tlačiť 3 kópie dokladu. Pri platbe Platidlom1 s Platidlom2 budú teda vytlačené 3 kópie dokladu.

#### ID z Fiskálneho Modulu

Je nutné zadať také číslo platidla, ako bolo zadefinované v nastaveniach Softvérového fiskálneho modulu. Viac o nastaveniach Softvérového fiskálneho modulu si môžete prečítať tu: <u>Softvérový fiskálny modul</u>

Pre uloženie nastavení kliknite na hardvérové tlačidlo "späť" (vpravo dole označené :). Zobrazí sa dialógové okno, kliknite na "Potvrď".



## Vymazanie platidla

Pre vymazanie platidla, kliknite na názov platidla v zozname a podržte, až kým sa na displeji nezobrazí dialógové okno. Následne kliknite na "Zmaž položku".



## Úprava platidla

Ak chcete upraviť parametre už vytvoreného platidla, kliknite na jeho názov v zozname platidiel. Následne môžete editovať parametre. Po dokončení editácie kliknite na hardvérové tlačidlo "späť" (vpravo dole označené :). Zobrazí sa dialógové okno, kliknite na "Potvrd".





# 9.5 HARD PLU

### Video tutoriál si môžete pozrieť tu -

https://www.youtube.com/watch?v=bShvhPprOUk&index=37&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7G cx

https://www.youtube.com/watch?v=QVWKQ0Ax9uk&index=49&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb 7Gcx (Pridanie, odstránenie položky HARD PLU)

V tejto sekcií je možné vytvoriť položky HARD PLU.

#### Pridanie HARD PLU



## Kód HARD PLU

Zadajte kód HARD PLU. Každé HARD PLU musí mať unikátny kód.



### Priradené PLU

Vytváranej položke HARD PLU priraďte položku PLU.



Pre uloženie nastavení kliknite na hardvérové tlačidlo "späť" (vpravo dole označené :). Zobrazí sa dialógové okno, kliknite na "Potvrd".

#### Vymazanie HARD PLU

Pre vymazanie HARD PLU, kliknite na názov HARD PLU v zozname a podržte, až kým sa na displeji nezobrazí dialógové okno. Následne kliknite na "Zmaž položku".

500	0: Chlieb	0: Chlieb
<u>১</u> ৯১	1: Em	1: Empty
Číselníky	ty ع:	2: Empty
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3: Empty	3: Empty
Načítať tovary zo servera	4: Empty	4: Empty
PLU	5: Empty	5: Empty
	6: Empty	6: Empty
SORTIMENTY	7: Empty	7:
TOVAROVÉ SKUPINY	8: Empty	8:
	9: Empty	9: Zmaž položku
PLATIDLA		Zinaz polozita
	10: Empty	10. спру
PLATIDLA HARD PLU	10: Empty 11: Empty	10. шпри 11: Е <b>т</b>
PLATIDLA HARD PLU ZÁKA	10: Empty 11: Empty 12: Empty	10. Empt
PLATIDLA HARD PLU ZÁKA PRIVAVNÝ TEXT	10: Empty 11: Empty 12: Empty 13: Empty	10. Empty 11: Empty 12: Empty 13: Empty
PLATIDLA HARD PLU ZÁKA PRIJAVNÝ TEXT	10: Empty 11: Empty 12: Empty 13: Empty 14: Empty	10. Empty 11: Empty 13: Empty 14: Empty
PLATIDLA HARD PLU ZÁKA PRIDAVNÝ TEXT EXPORT PLU	10: Empty 11: Empty 12: Empty 13: Empty 14: Empty 15: Empty	10. Empty 11: Empty 13: Empty 14: Empty 15: Empty
PLATIDLA HARD PLU ZÁKA PRILAVNÝ TEXT EXPORT PLU	10: Empty 11: Empty 12: Empty 13: Empty 14: Empty 15: Empty 16: Empty	10. Empty 11: Empty 12: Empty 13: Empty 14: Empty 15: Empty 16: Empty



## Úprava HARD PLU

Ak chcete upraviť parametre už vytvoreného HARD PLU, kliknite na jeho názov v zozname HARD PLU. Následne môžete editovať parametre. Po dokončení editácie kliknite na hardvérové tlačidlo "späť" (vpravo dole označené :). Zobrazí sa dialógové okno, kliknite na "Potvrď".

Sw2	0: Chlieb	Kód Hard PLU	Kód Hard PLU
2005	1: Er /	0 Driedoné DUU	
Číselníky	2: ıpty		
	3: Empty		
Načítať tovary zo servera	4: Empty		
PLU	5: Empty		
	6: Empty		Pagas Pag
SORTIMENTY	7: Empty		
TOVAROVÉ SKUPINY	8: Empty		
PLATIDLÁ	9: Empty		Uložiť položku?
	10: Empty		
HARD PLU	11: Empty		Potvrď Zrušit
ZÁK	12: Empty	q'w e r t y u i o p	
ΡΡΙΊΔΑΥΝΥ ΤΕΧΤ	13: Empty	asdfahikl	
	14: Empty	u su i g ii j k i	
EXPORT PLU	15: Empty	🛧 zxcvbnm 🖾	
	16: Empty		
	17: Empty		



# 9.6 Zákazník

### Video tutoriál si môžete pozrieť tu –

https://www.youtube.com/watch?v=rz1WFT1pObQ&index=38&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7 Gcx

<u>https://www.youtube.com/watch?v=6GAqfBk5ECs&index=54&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7G</u> <u>cx</u> (Pridanie, úprava, odstránenie zákazníka)

V tejto sekcií je možné vytvoriť nového zákazníka. Táto funkcionalita sa využíva najmä na adresované predaje. Používaním adresovaných predajov je možné sledovať štatistiky o predaji konkrétnym zákazníkom. Povinné údaje pri vytváraní zákazníka sú kód zákazníka, meno, adresa, PSČ a mesto.

#### Pridanie zákazníka



## Kód zákazníka

Zadajte kód zákazníka. Každý zákazník musí mať unikátny kód.

#### Meno

Zadajte meno zákazníka / spoločnosti.

#### Adresa

Zadajte adresu zákazníka.

#### Adresa 2

Zadajte druhú adresu zákazníka. Táto adresa môže byť zadaná napríklad v prípade ak adresa sídla zákazníka/spoločnosti je iná ako doručovacia adresa.

#### PSČ

Zadajte PSČ adresy zákazníka.

#### Mesto

Zadajte prislúchajúce k adrese zákazníka.


#### Krajina

Zadajte krajinu prislúchajúcu k adrese zákazníka.

### IČO

Zadajte IČO zákazníka.

#### DIČ

Zadajte DIČ zákazníka.

#### IČDPH

Zadajte IČDPH zákazníka, ak je platcom DPH.

Pre uloženie nastavení kliknite na hardvérové tlačidlo "späť" (vpravo dole označené :). Zobrazí sa dialógové okno, kliknite na "Potvrd".

#### Vymazanie zákazníka

Pre vymazanie zákazníka, kliknite na názov zákazníka v zozname a podržte, až kým sa na displeji nezobrazí dialógové okno. Následne kliknite na "Zmaž položku".





#### Úprava zákazníka

Ak chcete upraviť parametre už vytvoreného zákazníka, kliknite na jeho názov v zozname zákazníkov. Následne môžete editovať parametre. Po dokončení editácie kliknite na hardvérové tlačidlo "späť" (vpravo dole označené :). Zobrazí sa dialógové okno, kliknite na "Potvrd".

<u> </u>	1	Kód zákazníka 1	Kód zákazníka 1
دي. دي	Pridaj nového zákazníka	, · ·	Meno:
Číselníky	1: Jozef Mrkva	Jozef Mrkva	Jozef Mrkva
		Adresa:	Adresa:
Načítať tovary zo servera		Pod bránou 2	Pod bránou 2
		Adresa 2:	Adresa 2:
PLU	•	Zadaj adresu	Zadaj adresu
SORTIMENTY		PSC:	PSC PegasPos
		12345 Monto	
TOVAROVÉ SKUPINY		Bratislava	Br
		Kraiina:	Kraij ( Uložiť položku?
PLATIDLA		Zadaj krajinu	Ze
HARD PLU		Ŷ	ičo: Potvrď Zrušiť
Ζάκαζνίκ		q w e r t y u i o p	
			Dic. Zadaj
PRÍF , TEXT		as dfghjkl	IČDPH:
EXPORT PLU			Zadaj IČDPH
		?123 , 🌐 Slovenčina . 🔎	

## 9.7 Prídavný text

Umožňuje zadefinovať prídavné texty, ktoré sa je možné vytlačiť na doklade po použití funkcie "Vlož text". Prídavný text je možné zadať aj priamo pri predaji pomocou funkcie "Vlož text". Viac o funkcií "Vlož text" si môžete prečítať tu (tu bude link)







#### Kód textu

Zadajte kód prídavného textu. Každý prídavný text musí mať unikátny kód.

#### Popis textu

Zadajte text, ktorý sa bude zobrazovať na účtenke po jeho "nablokovaní".

#### Vymazanie prídavného textu

Pre vymazanie prídavného textu naň kliknite v zozname a podržte, až kým sa na displeji nezobrazí dialógové okno. Následne kliknite na "Zmaž položku".



#### Úprava prídavného textu

Ak chcete upraviť parametre už vytvoreného prídavného textu, kliknite naň v zozname prídavných textov. Následne môžete editovať parametre. Po dokončení editácie kliknite na hardvérové tlačidlo "späť" (vpravo dole označené :). Zobrazí sa dialógové okno, kliknite na "Potvrď".





## 9.8 Export PLU

#### Video tutoriál si môžete pozrieť tu -

https://www.youtube.com/watch?v=999VvmFFaOo&index=39&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7 Gcx

Umožňuje exportovať databázu PLU do súboru alebo do externého zariadenia. V prípade zariadenia Modulino je export možný iba do súboru. Zo zoznamu PLU sa dajú exportovať jednotlivé tovarové skupiny s príslušnými položkami. Pokiaľ si zvolíte export do súboru, po kliknutí na "…" zvoľte priečinok, kam sa majú položky exportovať. Následne kliknite na "Potvrd" a ešte raz voľbu potvrďte kliknutím na "Potvrd" v ďalšom okne.





# 10 ZÁLOHA DÁT

Tu je možné importovať alebo exportovať databázu.

# **11 POPIS KLÁVESNICE**

Presná podoba klávesnice závisí od aplikačného správania, použitého zariadenia (smartfón/tablet), zobrazenia klávesnice (na výšku/na šírku), nastaveného typu klávesnice (základná/rozšírená) a rozloženia kláves (základná/mopro).







Späť.



Vlož

Text

Zapni

BT

Skener

Hore.

Prídavný text na pokladničný doklad.

Zapnutie skenera (Bluetooth).



Funkcia (viďte poznámku).



Vyúčtovanie dodacím Dodací list listom.



Uzávierky.





Vytlačenie dokladu.





**D**3



PLU 3.

Spoj /

**Rozdel**'

účet

**D2** 

D4

PLU 4.

Ďalej.



Storno už ukončeného dokladu.



Sortimenty.

Nastavenie dátumu a času.

Otvorenie pokladničnej

Zásuvka

Zľavy / Priráž-

Zľava/prirážka.

zásuvky.

Odlož účet

ky

Odloženie dokladu na neskoršie vyúčtovanie.



Spojenie/rozdelenie účtu.

Vrátiť späť zadaný spôsob platby.

PLU 2.



## **12 PREDAJ**

## 12.1 Predaj položky s pevnou cenou

Video tutoriál si môžete pozrieť tu -

https://www.youtube.com/watch?v=EW4ABbzCQsc&index=40&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7 Gcx

Pri predaji položky s pevnou cenou je potrebné zvoliť číslo položky zo zoznamu PLU a následne potvrdiť výber



Postup:



				1.4 Sup	40 EUR erAdmin
^{00.000 x} Predaj	00.00				00.00
[1] Mliek 1.000 x (	o ).70				0.70
[2] Jogu 1.000 x (	rt 0.40				0.40
[5] Rožo 5.000 x (	k D.06				0.30
Rýchle storno	7	8	9	CLR	
Storno	4	5	6	Cena	PLU
	1	2	3	Vyú	ičtuj
$\bigcirc$	0	•	$\otimes$	Hoto	ovosť

<b>K úhi</b> Zostatoł Výdavok PLATBA	ade:			1	.40 oc	) EUR 0.00 EUR 0.00 EUR
Hoto	vosť			1	.40	) EUR
7	8	9	Hotovo	osť	ŀ	Karta
4	5	6				
1	2	3				
0	•	$\otimes$	CLR		2	$\overline{\times}$

78

Manuál PegasPOS Mobile



# 12.2 Predaj položky s voľnou cenou

#### Video tutoriál si môžete pozrieť tu -

https://www.youtube.com/watch?v=1yUHIpPq_ZU&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7Gcx&index= 41

Pri predaji položky s voľnou cenou je potrebné najprv zadať cenu, potvrdiť ju tlačidlom a následne označiť príslušný tovar rovnako ako pri <u>predaji položky s pevnou cenou</u>.

Postup:



				5.3	20 EUR
				Supe	rAdminT
00.000 > Predaj	( 00.00				00.00
[4] Fanta 1.000 x	a 1.80				1.80
[1] Kofol 1.000 x	a 1.90				1.90
[4] Fanta 1.000 x	a 1.5				1.50
Rýchle storno	7	8	9	CLR	
Storno	4	5	6	Cena	PLU
HARD	1	2	3	Vyί	ičtuj
$\bigcirc$	0	٠	$\bigotimes$	Hoto	ovosť

Cena



a následne zvoliť tovar zo

## 12.3 Predaj položky zo zoznamu HARD PLU

Video tutoriál si môžete pozrieť tu –

#### https://www.youtube.com/watch?v=uU-7gFKm374&index=42&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7Gcx

Pri predaji položky zo zoznamu HARD PLU je potrebné stlačiť tlačidlo zoznamu.

1: Horalka	Zadajte názov
2: Žuvačky	Mlieko
3: Bageta	Jogurt
4: RED BULL	Puding
5: víno červené	Chlieb
6: víno biele	Rožok
7: Empty	
8: Empty	
9: Empty	
10: Empty	
11: Empty	
12: Empty	
13: Empty	qwertyui op
14: Empty	asdfahikl
15: Empty	
16: Empty	🛧 z x c v b n m 💌
17: Empty	2123
18: Empty	

## 12.4 Rýchle storno

Video tutoriál si môžete pozrieť tu –

https://www.youtube.com/watch?v=III9Rgxc7xQ&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7Gcx&index=43

Viďte časť <u>3.8 Rýchle storno</u>.



Storno

## 12.5 Storno

Video tutoriál si môžete pozrieť tu -

https://www.youtube.com/watch?v=Wq53ZRXBWJ8&index=44&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7 Gcx

Pri stornovaní je potrebné stlačiť tlačidlo Tým bude príslušný tovar stornovaný.

a následne postupovať rovnako ako pri blokovaní tovaru.

Postup:

1	PLU	2	PLU	5	$(\times$	) 5	PL	U) Sto	orno	5	$\otimes$	5	PLU
								1. Sup	10 EL erAdm	JR nin			
				00.000 × Predaj	K 00.00				00.	00			
				[1] Mliek 1.000 x	ko 0.70				0.7	70			
				[2] Jogu 1.000 x	rt 0.40				0.4	40			
				[5] Rožo 5.000 x (	k 0.06				0.3	30			
				[5] Rožo 5.000 x (	k 0.06				Storr -0.3	<mark>no</mark> 30			
				Rýchle storno	7	8	9	CLR					
				Storno	4	5	6	Cena	PLL	D			
					1	2	3	Vyú	ičtuj				
				$(\cdots)$	0	•	(X)	Hoto	ovosť				



## 12.6 Vrátenie

Video tutoriál si môžete pozrieť tu –

https://www.youtube.com/watch?v=FGqvcce65wY&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7Gcx&index= 45

Pre vrátenie je potrebné stlačiť tlačidlo a následne postupovať rovnako ako pri blokovaní tovaru. Tým bude príslušný tovar nablokovaný s negatívnou hodnotou.

Vráte-



				-0.7	70 USD
				Sup	erAdmin
00.000 > Predaj	( 00.00				00.00
[1] Mliek 1.000 x	ko 0.70				V <mark>rátenie</mark> -0.70
	None	Vráte- nie		Ω	Správy
Kópia dokladu	None	Vlož Text	Fn	Zľavy / Priráž- ky	
Vklad / Výber	None			Doda	cí list
$\leftarrow$	None	Zapni BT Skener	Zásuv- ka	Odlož	źúčet



## 12.7 Zľavy a prirážky

Video tutoriál si môžete pozrieť tu -

https://www.youtube.com/watch?v=4_B3tP7NdzU&index=46&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7G cx

Pre zvolenie zľavy alebo prirážky je potrebné po nablokovaní príslušného tovaru zadať výšku zľavy alebo

Zľavy / Priráž-

ky, a následne zvoliť v zozname, či ide o zľavu alebo prirážku prirážky, potom stlačiť tlačidlo v percentách, v absolútnej hodnote, alebo či ide o zľavu/prirážku na položku alebo na medzisúčet. Zľavy / Prirážky "Zľava na položku (%)" Zľavy / Prirážky "Prirážka na položku (%)" 1.71 EUR SuperAdmin 00.000 X 00.00 00.00 Predaj [4] Chlieb 1.000 x 1.00 1.00 [1] Mlieko 1.000 x 0.70 0.70 Vráte-Správy None nie Zľavy / Kópia Vlož Priráž-None Fn dokladu Text ky Vklad / Dodací list None Výber Zapni Zásuv-Odlož účet None BT ka Skener



# 12.8 Kópia dokladu

Zvolením tlačidla



je možné vytlačiť kópiu naposledy vytvoreného dokladu.





## 12.9 Vklad a výber

Video tutoriál si môžete pozrieť tu –

<u>https://www.youtube.com/watch?v=-</u> <u>Yheq7R4QkQ&index=47&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7Gcx</u>

> Vklad / Výber

Zvolením tlačidla je možné si z ponuky vybrať, či chcete urobiť vklad alebo výber, po zvolení platidla a zadefinovaní hodnoty vkladu/výberu.





## 12.10 Uzávierky

Video tutoriál si môžete pozrieť tu -

https://www.youtube.com/watch?v=-5nn6WMpYyc&index=48&list=PL0bnAuKqQMWzduchD9r7fM5PBL4Fb7Gcx

Správy

Zvolení tlačidla

je možné vykonať uzávierky.



Uzávierky:

Z – uzávierka

X – uzávierka

PLU – uzávierka

vykonanie dennej uzávierky

vykonanie finančnej dennej uzávierky (prehľadová uzávierka)

správa o predajoch PLU v zadanom časovom intervale (prehľadová uzávierka)



PLU/Zákazník – uzávierka	správa o predaných PLU vzhľadom na zákazníka v zadanom časovom intervale (prehľadová uzávierka)
Uzávierka účtujúcich	počet vydaných pokladničných dokladov a tržba vzhľadom na pokladníka v zadanom časovom intervale (prehľadová uzávierka)
Uzávierka o sortimentoch	správa o predajoch vzhľadom na sortimenty v zadanom časovom intervale (prehľadová uzávierka)
Intervalová uzávierka	združené Z – uzávierky v zadanom časovom intervale (prehľadová uzávierka)
Uzávierka platieb	správa o predajoch vzhľadom na platidlá v zadanom časovom intervale (prehľadová uzávierka)

# 12.11 Predaj položky zo zoznamu PLU

Pre predaj položky zo zoznamu PLU je potrebné zvoliť tlačidlo a z následnej ponuky zvoliť tlačidlo

. Zo zobrazeného zoznamu PLU je potom možné vybrať položku PLU, ktorá sa následne nablokuje.

										Zadajte názov	
				00.00 El	IR				00.00 EUR	Kofola	90 EUR
				SuperAdmi	n⊤				SuperAdminT	Coca c	AdminT
00.000 X	00.00			00.	00	00.000 X 00.00			00.00	00.000 × 00.00	00.00
Predaj						Predaj				Predaj	
										Minerálka Budiš	
										Minerálka Eatra	1.90
										Minerálka Pajec	
										slané oriešky	
										ingurt ovooný	
								<u>+++</u>			
Rýchle storno	7	8	9	CLR		LÀ	Vráte- nie	Li <u>t</u> ⊚}	Správy	$q^{1} w^{2} e^{3} f^{4} t^{5} v^{6} r^{7} t^{8} v^{9} p^{0}$	Správy
0	4	E	6		2	Kópia	Vlož	-	Zľavy /	Kópia Vlož E Drivěž	
Storno	4	5	0	Cena PL	ソ	dokladu	Text	Fn		asd fghjkl <mark>dokladu Text Fn</mark> Prinaz- ky	Eeu
	1	2	3	Vyúčtuj		Vklad / Výber			aci list	🛧 z x c v b n m 🐼 Vklad / Výber Dodac	cí list
$\bigcirc$	0	•	$\otimes$	Hotovosť		$\leftarrow$	Zapni BT Skener	Zásuv- ka	Odlož účet	2123 , I Slovenčina . I I Slovenčina Zasuv- ka Odlož	účet
							Sherier				



# 12.12 Predaj položky zo zoznamu sortimentov

Pre predaj položky zo zoznamu sortimentov je potrebné zvoliť tlačidlo a z následnej ponuky zvoliť

Zobrazí sa zoznam sortimentov, z ktorého si treba vybrať konkrétny sortiment a následne tlačidlo položku PLU, ktorá sa nablokuje.

			Ochutené nápoje Nealko	víno červené			
		1.90 EUR	Neochutené nápoje Nealko	víno biele			9.40 EUR
		SuperAdminT	Mliečne výrobky	Corgoň 0,5			SuperAdminT
00.000 X 00.00		00.00	alkohol		00.000 X 00.00		00.00
Predaj			Potravir		Predaj		
[1] Kofola 1.000 x 1.90		1.90	Tovar 10		[1] Kofola 1.000 x 1.90		1.90
			Obaly		[23] víno červené 1.000 x 7.50		7.50
	Vráte- nie	Správy				/ráte- nie	Správy
Kópia dokladu	Vlož Text Fn	Zľavy / Priráž- ky			Kópia dokladu	Vlož Text F	n Zľavy / Priráž- ky
Vklad / Výber		Dodací list	Home	Home	Vklad / Výber		Dodací list
Æ	Capni BT Skeper ka	Odlož účet	 Späť	Späť	( -	Zapni BT Zás	uv- Odlož účet

## 12.13 Blokovanie tovaru na zákazníka

Pokiaľ chcete využívať funkciu "PLU/Zákazník – uzávierka", ktorá poskytuje prehľad o predaných položkách

podľa zákazníkov, je potrebné pri predaji tovaru blokovať prostredníctvom tlačidla



Manuál PegasPOS Mobile

. Viac v časti 10.10

Uzávierky.



# 13 POKLADNICA – REŠTAURÁCIA

Najprv je potrebné zmeniť režim na "Pokladnica - Reštaurácia" v sekcií : "Nastavenia" – "Rýchle nastavenia" – "Aplikačné správanie".

Pri predaji v aplikačnom správaní "Pokladnica – Reštaurácia" je vždy nutné ako prvé zvoliť stôl, pre ktorý bude tovar nablokovaný. Pre pridanie nového stola je potrebné zvoliť číslo nového stola a potvrdiť ho tlačidlom



Stôl:				00.0	00 EUR
					erAdmin
					crytariin
00.000 >	( 00.00				00.00
Predai					
1.1					
					Casi /
Vlož	7	8	9	CLR	Rozdeľ
Text	-	<u> </u>	-		účet
	А	E	6		$\square$
	4	Э	O		ի մ
HARD		-			
(PLU)	1	2	3	Odlož	źúčet
()	0		$(\mathbf{x})$	Vyú	čtuj
$\bigcirc$	0	•	$\odot$		

Stôl:				00.0	DO EUR		
1(1)				SuperAdmin			
00.000 >	00.00				00.00		
Predaj							
Vlož Text	7	8	9	CLR	Spoj / Rozdeľ účet		
	4	5	6	PLU	F		
HARD	1	2	3	Odlož	źúčet		
$\bigcirc$	0	•	$\otimes$	Vyú	čtuj		

Pokiaľ chcete zvoliť už definovaný stôl, stlačte tlačidlo U a vyberte zo zoznamu príslušný stôl. Pre každý stôl je možné mať viacero dokladov. Pri blokovaní sa zobrazuje aktívny stôl a doklad vo formáte "stôl(doklad)", napr. 1(1).





# 13.1 Zmena stola

Pre zmenu stola stačí – rovnako ako keby ste blokovali tovar – vyťukať X.1, kde X je číslo požadovaného stola,



. Tovar sa pridelí danému stolu na voľný účet.

Stôl:				2.50 EUR								
1(1)					erAdmin							
^{00.000 x} Predaj	00.00			00.00								
1.2												
[3] mliek 1.000 x ⁻	.o 1.00			1.00								
[4] Žeml 1.000 x 1	a 1.50			1.50								
Vlož Text	7	8	9	CLR	Spoj / Rozdeľ účet							
	4	5	6	PLU	<b>F</b>							
	1	2	3	Odlož								
$\overline{(\cdots)}$	0	٠	$\otimes$	Vyú								

Ctâl.				6 1								
3(0): 1(2)			6.00 EU									
T(Z) SuperAdn												
00.000 >	( 00.00				00.0							
Predaj												
[1] kofol	а											
1.000 x 2.00 2												
[2] Chlie	b											
1.000 x :	2.00				2.0							
[1] kofola												
1.000 A	2.00				2.0							
Vlož	_				Spoj							
Text	7	8	9	CLR	Rozde účet							
	Л	5	6									
	4	5	0	<b>U</b>	յու							
HARD	1	2	2	Odlo	í účet							
PLU		2	З	50102	. ucei							
-			-	Marížtuji								
$(\ldots)$	0		$\bigcirc$	Vai	čtui							

## 13.2 Spájanie a rozdeľovanie účtov

Odlož účet

Spoj / Rozdeľ účat

Spájať a rozdeľovať je možné iba odložené účty. Pre odloženie účtu je potrebné kliknúť na

Spojenie účtov je možné počas blokovania tovaru. Jeden účet musí byť otvorený, druhý je k nemu možné

prip	ojiť z	adar	ním s	súrao	dnice	účtu	vo fo	ormá	ite "s	stôl.ú	íčet"	' a na	ásledn	ým k	liknu	tím	na	ucei	•		
Stôl:				4.	00 EUR		Stôl:			4.00 EUR				Stôl:			8.50 EU				
1(1)					berAdmin		1(1)			SuperAdmin				1(1)			Super				
00.000 >	٥٥.00 ٢				00.00		00.000	× 00.00				00.00		00.000 >	( 00.00				00.0		
Predaj							Predaj							Predaj							
							1.2								a						
[1] kofol	1] kofola						[1] kofo	2.00				1.000 x	2.00	2.0							
[2] Chlie	2.00 2.00 2.00						[2] Chlieb				2.00				b						
1.000 x	000 x 2.00 2.00						1.000 x 2.00			2.00			1.000 X	2.00		2.0					
														1.000 x	a 2.00				2.0		
														[3] mliek	0						
														1.000 x	1.00				1.0		
														[4] Žeml	a 						
Vlož Text	7	8	9	CLR	Spoj / Rozdeľ účet		Vlož Text	7	8	9	CLR	Spoj / Rozdeľ účet		Vlož Text	7	8	9	CLR	Spoj / Rozdel účet		
	4	5	6	PLU				4	5	6	PLU	F			4	5	6	PLU			
HARD	1	2	3	Odlo	ož účet		HARD PLU	1	2	3	Odlo	ž účet		HARD	1	2	3	Odlo	ž účet		
$\bigcirc$	0	•	$\otimes$	Vy	účtuj		$\bigcirc$	0	•	$\otimes$	Vyú	účtuj		$\bigcirc$	0	٠	$\otimes$	Vyi	účtuj		



Pre rozdelenie účtu je potrebné zvoliť učet, následne zo zoznamu vybrať položky, ktoré sa majú preniesť na nový účet vrátane ich počtu, a potvrdiť voľbu tlačidlom "Potvrd".

				🗌 [1] kofola			1												
Stôl:			8.50 EUR	1.000 x 2.00		2.00	1.00	1.000 x 2.00 2.00							6.00 EUR				
1(1)			SuperAdmin	[2] Chlieb			🗹 [2] Chlieb					1(2)			SuperAdmin				
				1.000 x 2.00		2.00	1.00												
00.000 X 00.00			00.00	🗌 [1] kofola								00.000 Drode	X 00.00				00.00		
Predaj				1.000 x 2.00		2.00	1.00					Preda	IJ						
				[3] mlieko								[1] kof	าไล						
1.000 x 2.00			2.00	1.000 x 1.00		1.00	1.00					1.000	x 2.00				2.00		
[2] Chileb 1.000 x 2.00			2.00	[4] Žemla								[2] Chl	ieb						
[1] kofola	ifola			1.000 x 1.50		1.50	1.00	_{1.0} PegasPos .50				0 1.000 x 2.00				2.00			
1.000 x 2.00			2.00									[1] kof	ola 				2.00		
[3] mlieko								1.000				1.000	x 2.00				2.00		
1.000 x 1.00			1.00					Potvrď		Zruš	iť								
[4] Zemla																			
Vlož Text 7	8	9	CLR Spoj / Rozdeľ účet									Vlož Text	7	8	9	CLR	Spoj / Rozdeľ účet		
<b>1</b> 4	5	6											4	5	6	PLU			
HARD PLU 1	2	3	Odlož účet										1	2	3	Odl	ož účet		
0	•	$\otimes$	Vyúčtuj		Potvrď			P	Potvre	ď		····	) 0	•	$\otimes$	V	yúčtuj		